



## JA-110E Zbernicová klávesnica s displejom a RFID čítačkou

Skladá sa z LCD displeja, ovládacích tlačidiel a RFID čítačky. Je k dispozícii v bezdrôtovej aj zbernicovej verzii. Obsahuje 4 funkčné tlačidlá na ovládanie sekcií, PG výstupov a ďalších funkcií.

o [Prohlášení o shodě - JA-110E \(PDF 315,21 kB\)](#)



### Popis

Funkčné tlačidlá slúžia súčasne ako indikátory stavu.

- o Napájanie a komunikácia prebieha po zbernici.
- o Obsahuje drôtový vstup pre pripojenie magnetického detektora.
- o Klávesnica je adresovateľná a v systéme obsadzuje jednu pozíciu.
- o V užívateľsky príjemnom menu umožňuje pohodlné ovládanie, správu užívateľov a PG výstupov a prehľadávanie udalostí.

### Technické údaje

<b>Napájanie</b>	zo zbernice ústredne 12 V DC (9...15 V)
<b>Odber prúdu pri zálohe (kľudový)</b>	30 mA
<b>Odber prúdu pre voľbu kábla (maximálny)</b>	110 mA
<b>Typ prepojenia</b>	dátová zbernica - nezdieľaná
<b>Pracovná frekvencia RFID</b>	125 kHz
<b>Rozmery</b>	120 x 130 x 30 mm
<b>Hmotnosť</b>	217 g
<b>Rozsah prevádzkových teplôt</b>	-10 až +40 °C
<b>Priemerná prevádzková vlhkosť</b>	75 % RH
<b>Prostredie podľa STN EN 50131-1</b>	II. vnútorné všeobecné
<b>Klasifikácie</b>	stupeň zabezpečenia 2 (ak je nastavené v SW F-Link) podľa EN 50131-1, EN 50131-3, T 031
<b>Ďalej spĺňa</b>	EN 300 220-2, EN 50130-4, EN 55032, EN 60950-1
<b>Podmienky prevádzky</b>	TÚSR č. VPR-05/2018 (ERC REC 70-03)

